

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/tp-link-tl-sg1008mp-p-20429.html>

TP-Link TL-SG1008MP



Cena brutto	510 zł
Cena netto	414 zł
Cena poprzednia	612 zł
Kod producenta	TL-SG1008MP
Kod EAN	6935364086770

Opis produktu

TP-Link TL-SG1008MP

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **moc zasilania PoE: 153 W**
- Grupa produktowa: **Przełączniki TP-Link**
- Gwarancja: **5 lat w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **180 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **8 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19": **tak**
- Porty PoE: **8 szt.**
- Producent: **TP-Link**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **16 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **4000**
- Szerokość: **294 mm**
- Szybkość przekierowań pakietów: **11.904 mpps**
- Typ: **niezarządzalny**
- Wysokość: **44 mm**
- Nazwa producenta / importera: **TP-LinkTP-Link Polska sp. z o.o.Ożarowska 40/4205-850**
DuchnicePolskaEmail: support.pl@tp-link.com

TL-SG1008MP to gigabitowy przełącznik typu desktop/do montażu w szafie rack z ośmioma portami PoE+. Urządzenie zapewnia prosty sposób rozbudowy sieci przewodowej poprzez przesył zasilania i danych za pomocą przewodu Ethernet. Całkowita moc zasilania PoE wynosząca 153 W, w tym do 30 W na każdym porcie sprawia, że przełącznik TL-SG1008MP jest zdolny do zasilania także energochłonnych urządzeń, takich jak punkty dostępowe, kamery IP lub telefony IP. Dzięki innowacyjnej technologii oszczędzania energii, urządzenie może zmniejszyć pobór prądu, co czyni je ekologicznym rozwiązaniem do użytku zarówno domowego, jak i biurowego.

Wszystkie porty przełącznika TL-SG1008MP obsługują standard PoE+, który umożliwia automatyczne wykrywanie i zasilanie urządzeń zgodnych ze standardami IEEE 802.3af/at. Pozwala to doprowadzić zasięg sieci przewodowej do miejsc, w których nie ma dostępu do gniazdek lub przewodów zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, czy też IP.

Przełącznik posiada funkcję priorytetowania, która zapewnia ochronę systemu w momentach przeciążenia. Gdy pobór mocy urządzeń zasilanych poprzez PoE+ jest wyższy lub równy 153 W, urządzenia podłączone do portów o niższym priorytecie zostają odłączone od zasilania.

Priorytety portów: (port 1 > port 2 > port 3 > port 4 > port 5 > port 6 > port 7 > port 8): Funkcja ta zabezpiecza system w momentach przeciążenia. Np. jeżeli porty 1, 2, 4, 5 i 7 zasilają podłączone urządzenia z mocą 30 W (maksymalna wartość dla portu wynosi 30 W), a do portu 3 podłączone jest urządzenie pobierające 25 W, system odcina zasilanie portu 7 ze względu na przekroczenie całkowitego budżetu mocy. Porty 1, 2, 4 i 5 będą więc pobierać 30 W, port 3 - 25 W, natomiast port 7 zostanie odłączony od zasilania ze względu na najniższy priorytet.

Przełącznik TL-SG1008MP jest prosty w instalacji i obsłudze. Nie wymagana konfiguracji ani skomplikowanego montażu. Dzięki przemysłowej obudowie i wysokiej jakości transmisji, przełącznik stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci.

TP-Link TL-SG1008MP